

Systèmes de contrôle fontaines dynamiques et musicales

DMX CONTROLLER 1024



DMX RDM | **2 x 512 DMX CH** | **USB** | **ETHERNET**

- Contrôle en protocole DMX-RDM
- 1024 canaux DMX disponibles
- Connexions USB et Ethernet
- APP pour contrôle à distance

Le contrôleur Cascade DMX 1024 Controller permet de programmer l'ensemble du réseau d'appareils DMX qui composent même les fontaines les plus complexes.

L'appareil vous permet de gérer jusqu'à 1024 canaux DMX, il est équipé d'une horloge interne et d'un calendrier astronomique, d'une connexion via Ethernet et, sur demande, d'un contrôle à distance via iOS/Android APP et connexion LAN.

Grâce à un logiciel dédié, l'appareil vous permet de programmer une grande variété d'effets d'eau et de lumière.

Les scénographies programmées peuvent être synchronisées avec la musique en intégrant le système avec le Cascade DMX Music Player.

	DMX CONTROLLER 1024
CODE	**DMX1024**
ALIMENTATION	5 V - 5,5 Vdc; 0,6 A
DIMENSIONS	160 x 90 x 45 mm
POIDS	268 g
PROTOCOLE EN SORTIE	DMX512/RDM (x2)
MEMOIRE	Micro SD card, max 32 GB
NIVEAU DE PROTECTION	IP20
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	0° - 50° C
STANDARDS	EC, EMC, ROHS
CONNEXIONS	Type C USB, XLR3, Ethernet, 20-Pin (2x10) Male IDC Socket, battery