

Sistemi di controllo per fontane dinamiche e musicali

DMX CONTROLLER 1024



DMX RDM | 2 x 512 DMX CH | USB | ETHERNET

- Controllo tramite protocollo DMX-RDM
- 1024 canali DMX disponibili
- Connessioni USB ed Ethernet
- APP per controllo remoto

Il Controller DMX 1024 Cascade permette la programmazione dell'intera rete dei dispositivi DMX che compongono le fontane anche più complesse.

Il dispositivo permette di gestire fino a 1024 canali DMX, è dotato di orologio interno e calendario astronomico, connessione via Ethernet e, su richiesta, controllo remoto tramite APP iOS/Android e connessione in rete.

Tramite software dedicato, il dispositivo permette di programmare una notevole molteplicità di giochi d'acqua e di luci.

Le scenografie programmate possono essere sincronizzate con la musica integrando l'impianto con il Player Musicale DMX Cascade.

	DMX CONTROLLER 1024
CODICE	**DMX1024**
ALIMENTAZIONE	Da 5 V a 5,5 Vdc; 0,6 A
DIMENSIONI	160 x 90 x 45 mm
PESO	268 g
PROTOCOLLO DI USCITA	DMX512/RDM (x2)
MEMORIA	Micro SD card, max 32 GB
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	0° - 50° C
STANDARDS	EC, EMC, ROHS
CONNESSIONI	Type C USB, XLR3, Ethernet, 20-Pin (2x10) Male IDC Socket, battery